

Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

FESTOOL

MFT/KAPEX MFT/3CONTURO



Originálny návod na používanie

1	Symbyly	2
2	Bezpečnostné pokyny.....	2
3	Používanie na určený účel	2
4	Technické údaje.....	2
5	Prehľad náradia.....	2
6	Inštalácia	2
7	Montáž	2
7.1	Montáž KAPEX.....	2
7.2	Montáž CONTURO	3
8	Údržba a ošetrovanie	3
9	Životné prostredie	3

Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú vo viacjazyčnom návode na obsluhu.

1 Symboly

Symboly



Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom



Návod, prečítajte si upozornenia!



Nepatrí do komunálneho odpadu.



Tip, pokyn



Pokyn na činnosť

2 Bezpečnostné pokyny

Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Chyby pri dodržiavaní nasledujúcich varovných upozornení a pokynov môžu zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny a návody si odložte, aby ste ich mohli v budúcnosti použiť.

- **Pred montážou elektrického náradia správne zostavte pracovný stôl, prv než namontujete elektrické náradie.** Správne zostavenie je dôležité, aby sa zabránilo riziku sklopenia.
- **Pripevnite elektrické náradie na pracovnom stole bezpečným spôsobom, prv než ho začnete používať.** Kĺzanie elektrického náradia na pracovnom stole môže viesť k strate kontroly nad ním.
- **Pracovný stôl postavte na pevnú, rovnú a vodorovnú plochu.** Ak sa pracovný stôl môže posúvať, kĺzať alebo kolísať, nie je možné rovnomerné a bezpečné vedenie elektrického náradia.
- **Nepreťažujte pracovný stôl a nepoužívajte ho ako rebrík či podstavec.** Preťažovanie alebo státie na pracovnom stole môže viesť k tomu, že sa ťažisko pracovného stola posunie nahor a stôl sa prevráti.
- **Dodržiavajte návod na používanie elektrického náradia, ktoré chcete zabudovať.** Nedodržanie bezpečnostných upozornení a maximálnych rozmerov obrobku vedie k tomu, že náradie nebude bezpečné a môže dôjsť k úrazom.

3 Používanie na určený účel

Multifunkčný stôl MFT / K A P E X je určený na montáž píly KAPEX KS 120/KS 88.

Multifunkčný stôl MFT/3 C O N T U R O je určený na montáž olepovača hrán KA 65.



Pri používaní, ktoré nie je v súlade s určením, preberá záruku používateľ.

4 Technické údaje

Multifunkčný stôl	MFT/ K A P E X	MFT/3 C O N T U R O
Rozmery stola (šírka x dĺžka)	869 x 581 mm	1 157 x 773 mm
Výška stola		
- so sklápacími nohami	790 mm	900 mm
- bez sklápacích nôh	180 mm	180 mm
Hmotnosť	18 kg	24,6 kg

5 Prehľad náradia

[1A] MFT / K A P E X

- s [1-1] Otočné rukoväti
[1-2] Nohy s profilom tvaru L
[1-3] Otočný koncový uzáver

[1B] MFT/3 C O N T U R O

- s [1-1] Otočné rukoväti
[1-2] Nohy s profilom tvaru L
[1-3] Otočný koncový uzáver
[1-4] Priečne vzpery MFT 3-QT
[1-5] Adaptérová doska AP-KA 65

6 Inštalácia



Postarajte sa o to, aby podlaha v okolí pracovného stola bola rovná, v dobrom stave a aby na nej voľne neležali nijaké predmety (napr. zvyšky po rezaní a triesky).

- Otočné rukoväti naskrutkujte [1-1] až na doraz.
- Vyklopte sklápacie nohy a pomocou otočných rukovätí na klboch ich opäť pevne priskrutkujte.
- ⓘ Nerovnosti inštalačnej plochy sa dajú vyrovať otáčaním koncového uzáveru [1-3].
- ⓘ Nohy s profilom tvaru L [1-2] sú na spodnej strane osadené gumenými koncovkami, aby bol stôl v bezpečnej polohe aj s nevyklopenými nohami.

7 Montáž

7.1 Montáž K A P E X

Perforovaná doska stola MFT / K A P E X je špeciálne určená na montáž píly KS 120/KS 88.

- Elektrické náradie nasadíte na MFT / K A P E X tak, ako je opísané na obrázku [2].
- Elektrické náradie upevníte na MFT skrutkovacími svorkami.

7.2 Montáž C O N T U R O

Perforovaná doska stola MFT/3 C O N T U R O je špeciálne určená na montáž olepovača hrán KA 65.


- Obrázok [3A]: Priečne vzpery MFT 3-QT [1-4] namontujte na MFT/3 C O N T U R O tak, ako je opísané v návode na montáž priečných vzpier.
 - Obrázok [3B]: Adaptérovú dosku AP-KA 65 [1-5] vložte do výrezu na MFT/3 C O N T U R O tak, ako je opísané v montážnom návode adaptérovej dosky.
 - Obrázok [3C]: Olepovač hrán KA 65 zabudujte do adaptérovej dosky AP-KA 65 tak, ako je opísané v montážnom návode adaptérovej dosky.
 - Olepovanie hrán. Dodržiavajte návod na používanie olepovača hrán KA 65.
- ❗ Všetky návody na používanie náradia Festool nájdete na internete na www.festool.com.

8 Údržba a ošetrovanie



Zákaznícky servis a opravy sú vykonávané len výrobcom alebo servisnými dielňami: adresy najbližších servisov nájdete na stránke:

www.festool.com/service



Používajte iba originálne náhradné diely Festool! Obj. č. nájdete na stránke:

www.festool.com/service

9 Životné prostredie

Zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Zariadenia, príslušenstvo a obaly recyklujte v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia. Dodržiavajte platné národné predpisy.

Informácie o nariadení REACH:

www.festool.com/reach